



RB 4000

OKAMŽITÝ STARTOVACÍ VÝKON

RB 4000 Booster vám poskytne okamžitý výkon pro nastartování vozidel s vybitou 12V baterií až 45* na jedno nabití. Je nabíť bezpečnostními prvky, disponuje dalšími USB nabíjecími porty a vestavěnou svítilnou, díky tomu je stejně univerzální jako spolehlivý. Výkonný, kompaktní a vždy připravený k použití.

NASTARTUJTE I S VYBITOU 12V BATERIÍ

Seznamte se s výkonným přenosným boosterem RB 4000. Kompaktní svými rozměry, ale vybavený špičkovým startovacím proudem až 4000 A, je navržen tak, aby si s lehkostí poradil se startováním většiny 12V baterií. Díky pokročilým bezpečnostním prvkům, včetně technologie proti jiskření a ochrany proti přepólování, jej můžete používat s naprostou jistotou a rychle se vrátit na cestu. RB 4000 však není jen startovací zdroj. Slouží také jako všestranná a odolná powerbanka s USB nabíjecími porty pro všechna vaše zařízení a je vybaven vestavěnou LED svítilnou se třemi režimy svícení. Ať už vás vaše dobrodružství zavedou kamkoli, s RB 4000 vám neunikne žádný okamžik – s klidem a jistotou, které přináší švédští průkopníci v oblasti nabíjení, CTEK.

VÍCE VÝKONU, VŽDY PŘIPRAVEN

RB 4000 poskytuje okamžitý startovací výkon pro snadné nastartování vašeho vozidla. Ať už potřebujete překonat nečekaně vybitou baterii nebo dodat energii svým zařízením na cestách, je vždy připraven, když ho potřebujete. Kompaktní, chytrý a odolný – nezbytný pomocník, který vás spolehlivě podpoří při každé cestě.

- Okamžitý startovací výkon – až 45 startů na jedno nabití.
- Startuje všechny typy 12V olovených baterií, včetně AGM, EFB, WET, GEL a Ca/Ca.
- Technologie proti jiskření a ochrana proti přepólování pro bezpečné použití.
- Kompaktní design pro snadné přenášení a skladování.
- Vysokokapacitní USB powerbanka a vestavěná svítilna se 3 režimy svícení.
- Robustní design inspirovaný švédskou kvalitou pro spolehlivý výkon.
- Nabíjí telefony, tablety a další elektroniku prostřednictvím vestavěných USB-A a USB-C portů.
- Součástí balení jsou svorky, ochranný obal a uživatelská příručka.
- Ergonomický design s intuitivními LED indikátory.
- Záruka 2 roky.

CTEK

RB 4000**TECHNICKÉ ÚDAJE**

ŠPIČKOVÝ PROUD	4000A / 45 starts
MAXIMÁLNÍ STARTOVACÍ PROUD	2060A
STARTOVACÍ PROUD	až 1300A
KAPACITA BOOSTERU	24000mAh (6000mAhx4 / 88.8Wh)
RYCHLÉ NABÍJENÍ	3.5 hodiny
ZAPOJENÍ BATERIOVÉHO MODULU	4S1P
SLOŽENÍ ČLÁNKŮ BOOSTERU	polymer lithium-ion
VSTUP	USB-C PD 30W
VÝSTUP	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
TYPY BATERIÍ	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
PRO AKUMULÁTORY	olověné
STARTOVACÍ NAPĚTÍ	2.5 V
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20 °C to +55 °C
SKLADOVACÍ TEPLOTA	0 °C to +55 °C
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	displej
ROZMĚRY (D X Š X V)	239 x 107 x 40 mm
ČISTÁ HMOTNOST (S KABELY)	1210+/-10 g
STUPEŇ KRYTÍ	IP65
DÉLKA ODNÍMATELNÉHO KABELU (VÝSTUP)	0.25 m
ZDROJ NAPÁJENÍ	230 V -> 12 V
NAPĚTÍ BATERIE	12 V
PŘIPOJENÍ	odnímatelné
CHLAZENÍ	pasivní
LED SVÍTILNA	3W
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	1 m
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	USB-C
ZÁRUKA	2 roky

ZARUČENÁ KVALITA CTEK

Zákaznická podpora CTEK je připravena zodpovědět všechny otázky týkající se nabíjení a produktů CTEK. Bezpečnost, jednoduchost a flexibilita charakterizují všechny produkty a řešení vyvinuté a prodávané společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 70 zemí po celém světě a je spolehlivým OEM dodavatelem pro nejprestižnější automobily a výrobce motocyklů.

Více informací naleznete na www.ctek.com

CTEK